

Multizónové ozvučení Essentia G



NUVO[®]

Systém Essentia E6G poskytuje podstatně vyšší komfort, než základní systém Simplese. Pevným tlačítkům klávesnic Essentia E6G lze totiž mimo ovládání samotného systému naprogramovat také funkce pro až šest připojených komponentů (zdrojů zvuku). Navíc jsou klávesnice vybaveny displejem, na který se přenášejí informace od přístrojů NuVo (třeba od tuneru NV-T2FAM či hudebního serveru NV-MPS). V případě použití tuneru NuVo se tak například na displeji zobrazují i informace RDS (název stanice atd.), při použití NuVo MP3 serveru zase můžete pohodlně brouzdat v playlistu a zobrazují se vám informace o skladbách.. Klávesnice vám ale také může zobrazovat přesný čas a informovat vás o jednotlivých nastaveních (výšky, basy, úroveň hlasitosti atd.). To vše pro šest zesílených zón. Počet zón lze ovšem rozšířit připojením Essentia Expandéru NV-E6GX5 s dalšími šesti zónami. Celkem pak tedy je k dispozici dvanáct zón a šest zdrojů.

Počet zdrojů	6
Počet zón	6
Počet zón expandéru	6
Konfigurace pomocí PC	ano
RS232	ano
Ovládání pomocí klávesnice:	*****
Volba zdroje signálu	ano
Hlasitost v zóně	ano
Programovatelná tlačítka	ano
Makro funkce	ano
Ovládání funkcí zdroje	ano
Uvládání dvojitého tuneru	ano
Ovládání MP3 serveru	ano
Ovládání základny pro iPod	ano
Výšky / Basy	ano
Loudness	ano
Mute	ano
Sdružení zdroje	ano
Párty mod	ano
Vypnutí celého systému	ano
Vypnutí zóny	ano
Parametry:	*****
Výkon pro zónu	2x 20 W
Impedance pro reprosoustavy	6 Ohm
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Napájení	230V / 50 Hz
Spotřeba maximální	150 W
Spotřeba průměrná	70 W
Rozměry jednotky (Š x V x H)	430 x 44 x 250
Hmotnost jednotky	7,5 kg

